

ICOM

МИНИАТЮРНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 433 МГц

IC-4088



СВЯЗЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА С ВАМИ —



Эта радиостанция необходима всем, кому нужна слаженная, четкая работа: службам безопасности, охраны и сопровождения; строительным и ремонтным организациям; работникам складов, рынков, автостоянок и сервисов; служащим гостиниц, ресторанов, казино.

Фирмой САЙКОМ получены документы, определяющие упрощенный порядок продажи радиостанций IC-4088. Станция регистрируется в местном радиочастотном центре, получения разрешения на частоту не требуется.

- Простота в работе. Станция имеет всего пять кнопок управления, понятные символы на дисплее позволяют за несколько минут разобраться со всеми функциями.
- Стандартно встроенный CTCSS кодер/декодер позволяет строить системы избирательного вызова (38 тонов).
- 68 каналов с возможностью избирательного вызова.
- Прочная конструкция, компактный брызгозащищенный корпус из ударопрочного пластика.

- Дальность связи (мощность 10 мВт): открытая местность — 1...2 км, в городских условиях — 100...500 м.
- Автоматическая проверка дальности. При выходе из зоны связи радиостанция выдает предупреждение на дисплее.
- Сигнал вызова и подтверждение приема вызова.
- Станция работает от трех элементов питания типа AA или аккумулятора BP-202.
- Функция сохранения энергии.
- Время работы до 60 часов от трех элементов питания типа AA или аккумулятора (цикл 5:5:90).
- Знакосимвольный дисплей с подсветкой.
- Разъем для подключения внешних гарнитур.
- Радиостанция IC-4088 имеет гнездо внешнего питания (зарядки) и маскиратор речи (в некоторых версиях).
- Использование версии радиостанции с удлиненной антенной позволяет увеличить дальность связи на 15-25%.

Основные технические характеристики:		IC-4088
Диапазон частот, МГц		433.075...434.775
Мощность передатчика, мВт		10
Количество каналов		68
Количество CTCSS тонов в каждом канале (в диапазоне 67.0...250.3 Гц)		
Диапазон рабочих температур, °C		-10...+55
Шаг сетки частот, кГц		
Класс излучения		16K0F3E
Габаритные размеры, мм		60,
Вес с аккумулятором BP-202 (700 мАч), г		180/200
Время непрерывной работы (режим 5:5:90), ч		
с аккумулятором BP-202 (700 мАч)		не менее 30
с тремя алкалиновыми элементами типа AA		не менее 60
ПРИЕМНИК:		
Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ		0,2
Избирательность по соседнему каналу, дБ		не более -40
Интермодуляционная избирательность, дБ		не более -40
Мощность громкоговорителя, Вт		0,1
ПЕРЕДАТЧИК:		
Уровень побочных излучений, дБ		не более -47
Девияция частоты, кГц		±5,0

АКСЕССУАРЫ

HM-46 тангента
с индикатором
передачи



HM-54 тангента



HM-128 гарни-
тура скрытого
ношения



HS-51 гарнитура
с оголовьем,
VOX



HD-1200 гар-
нитура с шу-
моизоляцией




HM-500 гар-
нитура скры-
того ношения



HS-95 гарнитура



HS-94 гарни-
тура с креп-
лением на ухо



VS-1 VOX-
модуль для
HS-94, HS-95



ТМГ-23 гарни-
тура, спираль-
ный звуковод



LC-4088 чехол,
натуральная кожа



АККУМУЛЯТОРЫ

BP-202
Ni-Cd
3,6 В / 700 мАч



NBP-I1
Ni-Cd
3,6 В / 700 мАч



NBP-I1H
Ni-Mh
3,6 В / 1400 мАч



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

BC-10, 2 часа,
2-х позиционное



BC-119*
+AD-89 (AD-105)
2 часа



BC-121**
+6xAD-89 (AD-105)
2 часа, 6 позиций



BC-149
Сетевой адап-
тер ~220 В
для IC-4088



CP-17L
Кабель для
зарядки от
бортовой сети
автомобиля



*Необходим сетевой адаптер BC-145 или
CP-17L

**Необходим сетевой адаптер
BC-124 (12 В / 7 А)

сaiком
представительские системы радиосвязи

Авторизованный дилер
ICOM Inc. в России и СНГ

115230 Москва, Варшавское ш., д. 46.
Тел/факс: (095) 105-1137, 424-7337
(многоканальные)
Факс (095) 424-7336.
E-mail: sicom@sicom.ru, <http://www.sicom.ru>

Приглашаем к сотрудничеству
региональных представителей.

Адрес регионального представительства: